

名護市民会館大ホール照明設備

調光操作卓	松下電工 PAREITUS-GX プリセットフェーダー 100本×3段 1,000シーンメモリー サブマスターフェーダー 20本×20ページ フリーフェーダー 5本
フットライト	60W×72灯 4回路 #W #78 #W #16
花道フットライト 上手	60W×36灯 2回路 #W #78
花道フットライト 下手	60W×36灯 2回路 #W #78
ボーダーライト 1	200W×63灯 4回路 #W #78 #W #72
ボーダーライト 2	200W×63灯 4回路 #W #78 #W #72
ボーダーライト 3	200W×63灯 4回路 #W #78 #W #72
アッパーホリゾントライト	500W×55灯 4回路 #71 #72 #63 #78
ロアーホリゾントライト	200W×63灯 4回路 #72 #59 #22 #40
サスペンションライト 1	16回路 T型 30A 32口 常仕込 ○ 1kW 8台 ◎ 1kW 12台
サスペンションライト 2	16回路 T型 30A 32口 常仕込 ○ 1kW 8台 ◎ 1kW 12台
サスペンションライト 3	12回路 T型 30A 24口 常仕込 ○ 1kW 8台 ◎ 1kW 12台
サスペンションライト 4	8回路 T型 30A 16口 常仕込 ◎ 1kW 12台
トーメンタルライト 上手	3回路 T型 30A 6口
トーメンタルライト 下手	3回路 T型 30A 6口
フロントサイド 1 上手	6回路 T型 30A 12口 ○ 1kW 12台
フロントサイド 1 下手	6回路 T型 30A 12口 ○ 1kW 12台
フロントサイド 2 上手	6回路 T型 30A 12口 ○ 1.5kW 6台
フロントサイド 2 下手	6回路 T型 30A 12口 ○ 1.5kW 6台
シーリングライト 1	12回路 T型 30A 24口 ○ 1kW 24台
シーリングライト 2	6回路 T型 30A 12口 ○ 1.5kW 12台
プロセニアムサスペンションライト	8回路 T型 30A 16口
フロアコンセント オーケストラピット	4回路 C型 30A 4口
フロアコンセント 前	4回路 C型 30A 4口
フロアコンセント 後	10回路 C型 30A 14口
フロアコンセント 上手	10回路 C型 30A 10口
フロアコンセント 下手	10回路 C型 30A 10口
フロアコンセント 揚上手	2回路 C型 30A 2口
フロアコンセント 揚下手	2回路 C型 30A 2口
反響板照明	500W×21灯(天反1) 300W×17灯(天反2)
センターフォローピンスポット	クセノン 本体型式XPS-2009SR/e 2kW 2台